





产品使用说明书 >>



智能移动插座

瓯宝安防科技股份有限公司

● 产品概况




● 包装清单

名 称	数 量
主 机	1
说明书	1
服务卡	1

● 技术参数

外观尺寸	(L)93*(W)56*(T)42mm
外壳材质	ABS阻燃材料
待机电流	≤10mA
USB输出电流	2A
插座额定电压	85V~265V AC
电压频率	50Hz/60Hz
阻 性	10A
感 性	5A
工作温度	0-60℃
工作湿度	≤70%RH
通信方式	IEEE 802.11b/g/n

● 使用说明



插座自带国标/美标插脚、英标插脚、欧标插脚，使用时，将需要的插脚拔出，其余插脚放平即可使用。

● 设备配置

1 安装软件



扫描二维码，下载
安装APP软件



登录官网www.ob-home.com
点击下载安装APP软件。

2 注册用户

< 注 册

 **欢迎注册**
瓯宝智能家居

用户名: 4-20个字母、数字组合

登陆密码: 4-20个字符、区分大小写

确认密码:

手机号:

请选择手机所在国家

请输入手机号码

获取验证码

验证码:


登录官网www.ob-home.com，点击右上角注册账户；
或打开app点击右上角注册。

3 用户登录



1. 进入手机APP登录界面，输入用户账号及密码，点击“登录”。
2. 登陆成功后点击“设置”，打开“标准显示模式”，主菜单即显示已配置的所有设备。

4 设备配置



配置：用针按一下嵌入式“配置键”，蓝色WIFI指示灯快闪，则设备进入配置状态。

升级：长按“配置键”10秒，自动升级。

5 添加设备



1. 进入手机APP，点击界面下的“设置”

2. 点击“添加设备”

5.1 网络配置



1. 输入所在区域的WIFI账号、密码(手机网跟搜索设备网必须一致)
2. 点击“搜索设备”。(设备配置成功后蓝灯常亮)

5.2 添加设备位置



1. 搜索设备成功后，“设备”选择框自动跳转至“移动插座”。
2. 点击“下一步”跳转至“位置”，输入设备位置名称如“移动插座”，点击“完成”，设备位置添加成功。

5.3 位置信息



1. 返回“家居”控制界面，点击“移动插座”；
2. 所有此类“移动插座”子菜单内均可添加多个设备，添加完成后，在“移动插座”子菜单内正上方滑动选择所需要控制的设备。

● 更多设置

在APP主界面点击“设置”，进入管理平台，进行更多设置；也可进入www.ob-home.com 官网，登录账户进行更多设置。

1.1 模式设置

管理平台

管理中心 Language

我的成员	添加成员	我的设备
我的模式	添加模式	我的时间
添加时间	我的资料	修改密码
用户管理	退出管理	

添加模式

模式名称： 1-18个字符

设备开：

- ☐ 平移窗 ☐ 闭门器 ☐ 会议室窗帘 ☐ 水浸报警器
- ☐ 煤气报警器 ☐ 办公桌插头 ☐ 移动插座
- ☐ 国标插座 ☐ 零火开关 ☐ 会议室开关 ☐ 指纹锁
- ☐ 测试 ☐ 单火测试 ☐ 测试1 ☐ 日光灯测试
- ☐ 卷帘 ☐ 电视 ☐ 七彩灯 ☐ 机顶盒 ☐ 单火开关
- ☐ 红外探测 ☐ 美版插座 ☐ 会议室空调 ☐ 123

选择“添加模式”，用户自定义编辑好模式名称、勾选要控制的设备并选择设备状态后保存。

在APP“设置”界面“更新模式信息”后返回控制界面，点击左上角“个人中心”按钮，即可在“模式选择”中一键启用智能生活模式。

1.2 时间设置

←

管理平台



管理中心

Language

我的成员	添加成员	我的设备
我的模式	添加模式	我的时间
添加时间	我的资料	修改密码
用户管理	退出管理	

添加时间

时间名称：

1~18个字符

添加设备：

☐ 平移窗

☐ 闭门器

☐ 会议室窗帘

☐ 水浸报警器

☐ 煤气报警器

☐ 办公桌插头

☐ 移动插座

☐ 国标插座

☐ 零火开关

☐ 会议室开关

☐ 指纹锁

☐ 测试

☐ 单火测试

☐ 测试1

☐ 日光灯测试

☐ 卷帘

☐ 电视

☐ 七彩灯

☐ 机顶盒

☐ 单火开关

☐ 红外探测

☐ 美版插座

☐ 会议室空调

☐ 123


选择“添加时间”，用户自定义编辑好时间名称、添加与时间相关的设备、启用日期及时间点，并选择设备状态后保存，所选设备即可实现定时功能。

● 常见问题解决

现象	可能原因	排除方法
手机在设备配置时未发现设备	设备WIFI与手机WIFI不一致	手机与设备连接同一WIFI
	设备蓝灯未持续闪烁	用针按一下“配置”按钮，直至蓝灯闪烁
手机操作无反应	设备未连接服务器	检查开关指示灯状态是否为蓝色
灯未及时随着操作而反应	反应延时	查看网络信号是否稳定

● 安全及注意事项

1. 严禁使用烧水壶、美容仪等1500W大功率的电器；
2. 请勿湿手接触插座，严禁水蒸气、水等液体进入插座孔内；
3. 请尽量保持设备的WIFI通信畅通，以免远程控制延时或无法控制。



瓯宝安防科技股份有限公司

邮编：323006

电话：0578-2199999

官网：www.ob-home.com

地址：浙江省丽水市莲都区碧湖产业区碧兴街809号